



V2L (ARAÇTAN ŞEBEKEYE) ADAPTÖR KULLANIM KILAVUZU

V2L Destekli
Araçlar İçin



V2L (Vehicle-to-Load) adaptör, elektrikli aracınızda depolanan yüksek kapasiteli enerjiyi e-bisikletler, elektrikli kamp ekipmanları veya ev aletleri gibi çeşitli cihazları şarj etmek için kullanmanıza olanak tanır. Aracın kapalı olduğu durumlarda bile bu işlev çalışmaya devam eder. Bu sistemi kullanabilmek için bir V2L adaptör gereklidir.

V2L adaptör, elektrikli aracınızı çeşitli elektrikli cihazlara ve ekipmanlara güç sağlayan taşınabilir bir güç kaynağına dönüştürür. Ancak, kullanım sırasında dikkatli olunması gerekmektedir.

V2L Adaptör Özellikleri

Giriş/Çıkış Voltajı: 230 Volt / 50 Hz

Maksimum Güç Tüketimi: 3,6 kW (16 Amper)

Koruma: Aşırı yüklenmeyi önlemek için güvenlik sistemine sahiptir.

Uygulama Alanları: Elektrikli araçların sahip olduğu yüksek kapasiteli batarya gücünü, elektrikli cihazlara, ekipmanlara veya elektrikli araçlara aktarma, şarj etme, çalıştırmada, elektrikli araçları yüksek kapasiteli mobil güç kaynağına dönüştürmede kullanılır.

Dikkat: V2L adaptörü kesinlikle elektrik şebekesine (ev veya iş yeri elektrik tesisatına) bağlamayınız. V2L sabit bir akü sistemi değildir. Elektrikli araçların yüksek kapasiteli batarya güçlerini elektrik enerjisi olarak aktarılmasında kullanılan enerji aktarım kablosudur.

Güvenlik ve Kullanım Uyarıları

1- **Elektriksel Riskler:** V2L adaptörünün 2 pinli prizinden sağlanan elektrik, evinizdeki standart elektrik prizleriyle aynı güvenlik risklerini taşır.

2- **Islak Ellerle Kullanmayın:** Adaptörü veya şarj portunu kesinlikle ıslak ellerle tutmayınız.

3- **Su Teması:** Adaptörün suyla temas etmesine izin vermeyin (yağmur, sıvı dökülmesi vb.).

4- **Metal Nesnelere Kullanmayın:** Adaptörün bağlantı noktalarına metal nesnelere sokmayın.

5- **Söküm İşlemi Yapmayın:** Adaptörü sökmeye çalışmayın; elektrik çarpması veya yangın riski doğabilir.

6- **Bağlantı Durumu:** Gevşek bağlantılar varsa adaptörü kullanmayın.

7- **Gözetimsiz Bırakmayın:** Adaptör bağlıyken cihazları asla gözetimsiz bırakmayın.

V2L Adaptör Nasıl Kullanılır?

- 1- Elektrikli aracınızın şarj portu kapağını açın.
- 2- V2L adaptörünü şarj portuna takın ve araç ışık göstergelerini kontrol edin.
- 3- Adaptör üzerindeki "Açık" düğmesine basın.
- 4- Elektrikli cihazınızı adaptör üzerindeki prize takarak kullanıma başlayabilirsiniz.
- 5- Kullanım tamamlandığında, adaptör üzerindeki güç düğmesine basarak cihazı kapatın.
- 6- Adaptörü çıkartın ve şarj portu kapağını kapatın.

Teknik Özellikler	
Araç Tarafı Soket Türü	Type2
Priz Çıkış Türü	Ev Tipi 200V Priz Çıkışı
Azami Akım	16 Ampere Kadar
Giriş Koruma Sınıfı	IP54 (Neme Dayanıklı)
Çıkış Koruma Sınıfı	IP54 Kapaklı Kauçuk Grup Priz
Çalışma Ortam Isı Aralığı	-40°C'den +50°C'ye kadar
UV Koruma	EYET
Kablo Kesiti	TS EN 50525-2-11 6mm
Ölçüler (Max / Uzunluk)	Soket ve grup priz hariç 300 cm
Ağırlık	1220 Gram
Uygunluk	CE
Garanti Süresi	24 Ay (2 Yıl)

Garanti ve Koşullar

Üretici, aşağıdaki koşullara uygun olduğu sürece kusurlu olduğu tespit edilen ürünleri 24 ay garanti süresi içerisinde onarır veya değiştirir:

- 1- Ürün üzerinde değişiklik yapılmamış olmalıdır.
- 2- Kullanım kılavuzuna uygun şekilde kullanılmış olmalıdır.

Garanti Dışı Durumlar:

- 1- Yanlış kullanım, ihmal, doğal afetler veya uygunsuz nakliye sonucu oluşan hasarlar.
- 2- Tesadüfi veya kasıtlı zararlar.

Tüm nakliye masrafları alıcı tarafından karşılanacaktır.

Bu kılavuz, V2L destekleyen tüm elektrikli araçlar için uygundur. Elektrikli aracınızın modeline özel detaylar için üreticinizin teknik belgelerine başvurabilirsiniz.

Bemis Teknik Elektrik A.Ş.

Bursa Organize San. Böl. Yeşil Cad. No:19 Nilüfer / Bursa / TÜRKİYE

Tel.: +90 224 363 30 65 **E-posta:** info@bemis.com.tr

www.bemis.com.tr